

NCTS-QSTROM PRO QPR10000VA (10000VA/8500W) Régulateur de tension automatique

Model: QPR100085M

Caractéristiques du produit

- contrôlé par le processeur
- régulateur de tension automatique
- protection précise contre les surtensions et les sous-tensions
- Délai précis, possibilité de choisir un délai long ou court
- Un commutateur permettant de choisir la plage d'entrée est disponible.
- large plage de tension d'entrée CA



NCTS-QSTROM PRO QPR10000VA (10000VA/8500W) Régulateur de tension automatique

Spécifications techniques

Model: QPR100085M

Spécifications du mode ligne

Puissance nominale (entrée 190 V)	8500W
Plage réelle de tension d'entrée	100~260V (5 relais)
Fréquence	50Hz/60Hz
Tension de sortie	220V / 110V±10%
Courant de sortie nominal	45A
prises de sortie	Deux prises universelles délivrent du 220 V.
Prise	Pas de prise
Transformateur	Transformateur toroïdal en aluminium
Couleur	Noire
Délai	3S/180S
Protection	Protection contre la surtension/la sous-tension/le temporisateur/la surchauffe
Température de fonctionnement	0~40°C
Humidité relative	10%RH~90%RH
Mesure (mm)	380*310*360mm
Poids G (kg)	20KGS
Carton (pièces)	1 PC

Attention : seulement 60 % de puissance lorsque l'entrée est de 160 V, 80 % de puissance lorsque l'entrée est de 190 V