

NCTS-QSTROM PRO QPR3000VA (3000VA/2400W) Régulateur de tension automatique

Model: QPR300240M

GTIN: 6295151551417

Caractéristiques du produit

- Contrôle autonome de la tension jusqu'à un point de consigne donné
- Contrôlé par le processeur
- Affichage LED du compteur (entrée/sortie)
- LED d'indicateur d'état
- Protection précise contre les surtensions et les sous-tensions
- Temps de retard précis, capable de choisir un temps de retard long ou temps de retard court
- Commutateur de plage d'entrée disponible
- Large gamme AC de tension d'entrée
- Port USB
- Installation simple et rapide



NCTS-QSTROM PRO QPR3000VA (3000VA/2400W)

Régulateur de tension automatique

Spécifications techniques

Model: QPR300240M

GTIN: 6295151551417

Spécifications du mode ligne

Puissance nominale (entrée 190V)	2400W
Plage réelle de tension d'entrée	100~260V (5 relais)
Fréquence	50Hz/60Hz
Tension de sortie	220V / 110V±10%
Courant de sortie nominal	11A
Transformateur	Transformateur carré en aluminium EI
Couleur	Noir + Argent
Temps de retard	3S/180S
Protection	Protection haute tension/basse tension
Température de fonctionnement	0~40°C
Humidité relative	10%RH~90%RH
Dimensions (mm)	425*268*310mm
Poids (kg)	12
Emballage extérieur (pcs/boîte)	1

Attention : seulement 60 % de puissance lorsque l'entrée est de 160 V, 80 % de puissance lorsque l'entrée est de 190 V

213 | Zhanwang Digital Plaza | Tianhe District Guangzhou | China

Hongnan High tech Huizhou Huicheng High end Electronic
Information Innovation Park | Huicheng District | Huizhou City | China
www.ncts.cn | email: info@ncts.cn

FZS1BL01 | Jebel Ali Freezone | Dubai | UAE | P.O. Box 17000
www.ncts.co | e-mail: info@ncts.co

